

CITIZEN® sporty

Analogowy



Mechanizm J304
Nr referencyjny BR0051-59F

Funkcje:

- wskaźnik 24h
- zapas energii na 180 dni działania w ciemności
- duży wyświetlacz daty
- drugi czas
- oddzielna tarcza sekundnika

MECHANIZM J304

PRZED UŻYCIEM

Upewnij się, że sekundnik porusza się w odstępach 1-sekundowych.

W przeciwnym wypadku należy naładować baterię.

Czas ładowania baterii to około 3 godziny przy świetle słonecznym.

Pozostałe czasy ładowania znajdują się w tabeli w rozdziale 3.

USTAWIANIE CZASU

- Kiedy sekundnik ustawi się w pozycji 60, odciągnij koronkę do pozycji 2.
- Obracaj koronkę w prawo lub lewo aby ustawić czas. Należy uważać na poprawne ustawienie wskaźnika 24h.
- Przesłanie daty następuje około godziny 2:00.
- Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.

USTAWIANIE WSKAŹNIKA 24H I DATY

- Odciągnij koronkę do pozycji 1.
 - Obracaj koronkę w lewo aby ustawić wskaźnik 24h.
 - Obracaj koronkę w prawo aby ustawić datę.
 - Przywróć koronkę do pozycji podstawowej.
- Po 30 dniu każdego miesiąca mechanizm automatycznie będzie wskazywał 31. Dzień miesiąca należy odpowiednio ręcznie korygować.**

USTAWIANIE CZASU LOKALNEGO

- Odciągnij koronkę do pozycji 1.
- Obracaj koronkę w lewo aby ustawić wskaźnik 24h. Wybierz żądany czas lokalny.
- Przywróć koronkę do pozycji podstawowej. **Uwaga: Data zmienia się zgodnie ze wskazaniem czasu podstawowego.**

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

- Sekundnik porusza się w odstępach 2-sekundowych: Należy naładować baterię poddając zegarek działaniu światła.

CZASY ŁADOWANIA

Jeżeli zegarek stanął, czas ładowania baterii do momentu, gdy sekundnik porusza się co 1 sekundę wynosi:

oświetlenie wewnętrzne pomieszczenia (natężenie oświetlenia 500 lux) = 70 h,

światłówka (moc 30 wat, odstęp 20 cm) = 36 h,

światło słoneczne (na zewnątrz) = 3 h.

Bateria jest zawsze wystarczająco naładowana, jeżeli zegarek jest noszony na rękę lub został odłożony w oświetlone miejsce.

Zegarek w pełni naładowany ma zapas energii na 6 miesięcy działania w ciemności.